

MC-205-W-4C 無線 4 回路遙控發射器說明書

一. 特點說明：

1. 高功率放大晶體，發射距離特長。
2. 全天候 24 小時迴路訊息偵測，有異常立即發射訊息。
3. HOP 滾碼 64 位元密碼組。
4. 等於 1 個單碼 MC-303 遙控器，接收器 MC-208-4R 無線 4 路移報點。

二. 使用說明：

1. 使用 MC-208-4R 無線 4 路移報點時，需把發射器密碼學習到接收器。
2. 回路觸發為 NO/NC (對 G 點觸發) 、發射時間 2.5 秒。
3. 綠燈 = 電源指示，黃燈 = 發射指示，紅燈 & 蜂鳴器 (有開關) = 動作指示。
4. 市電輸入 AC100 ~ 240V 。

三. 接線說明：

1. 接線端子座 1, 2, 3, 4 = 1 ~ 4 回路輸入。
2. 全部回路對共點 G · NO/ NC 觸發。 (DipSw off=NO on=NC)

四. 電路板圖：

