

# MC-205-W-8C 無線 8 回路遙控發射器說明書

## 一. 特點說明：

1. 高功率放大晶體，發射距離特長。
2. 全天候 24 小時迴路訊息偵測，有異常立即發射訊息。
3. HOP 滾碼 64 位元密碼組。
4. 等於 2 個單碼或 1 個雙碼 MC-303 · MC-208-4R 無線 4 路移報點 x 2 個。

## 二. 使用說明：

1. 使用 MC-208-4R 無線 4 路移報點時，需把發射器密碼學習到 2 個接收器。
2. 回路觸發為 NO/NC ( 對 G 點觸發 ) 、發射時間 2.5 秒。
3. 綠燈 = 電源指示，黃燈 = 發射指示，紅燈 & 蜂鳴器 ( 有開關 ) = 動作指示。
4. 市電輸入 AC100 ~ 240V 。

## 三. 接線說明：

1. 接線插座 B-input = 1 ~ 8 回路輸入。
2. 全部回路對共點 G · NO/ NC 觸發。 ( DipSw off=NO on=NC )

## 四. 電路板圖：

